

Brother FARVELASERPRINTER

Enkel og brugervenlig trådløs farvelaserprinter

Print

Farvelaserprinteren HL-L8260CDW har et robust design og et væld af sikkerhedsfunktioner samt funktioner til mobilt print.



Funktioner:

Printhastighed op til 31 sider/min.
i farve og s/h

Papirkapacitet på op til 300 ark

Papirkapaciteten kan øges til 1.050 ark

Automatisk dobbeltsidet print

Mulighed for ekstra stor toner, 6.500 sider sort, 4.000 sider cyan, magenta og gul toner (købes separat)

Indbygget Ethernet 10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T

Opnå øget produktivitet

- Produktiviteten øges væsentligt med printhastigheder på op til 31 sider/min. i farve og s/h
- Maksimal effektivitet med indbygget, trådløs IEEE 802.11b/g/n og Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Print nemt fra din mobile enhed med Brothers iPrint&Scan, Brother print service plugin til Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria og AirPrint.

Øget sikkerhed

- Virksomhederne af i dag kræver høje sikkerhedsniveauer. Med Secure Function Lock 3.0, IPsec, 802.1x og Secure Print kan du stole på, at dine dokumenter er sikre.

Fleksible og lave driftsomkostninger

- HL-L8260CDW er designet til at opfylde fleksible printbehov. Der medfølger en sort toner til 3.000 sider samt cyan, magenta og gul tonere til 1.800 sider. Der er mulighed for sort toner til 6.500 sider og cyan, magenta og gul tonere til 4.000 sider, hvilket reducerer virksomhedens driftsomkostninger endnu mere.
- Gode papirhåndteringsfunktioner med standard papirkapacitet på op til 300 ark, som kan udvides til 1.050 ark.

Generelt

Teknologi	Elektrofotografisk laserprinter
Laserklassifikation	Klasse 1-laserprodukt (IEC60825-1:2007)
Processor	800 MHz – Sub: 133 MHz
Standard printhastighed (A4)	Op til 31 sider/min. farve og s/h
Dobbelt-sidede printhastighed (A4)	Op til 14 sider/min. (7 ark/min.) farve og s/h
Opøsning	2.400 dpi (2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Lydsvag tilstand	En indstilling, der reducerer støjniveauet ved at reducere printhastigheden til 15 sider/min.
Hukommelse	256 MB
Lokalt interface	Hi-speed USB 2.0 & USB-host
Kabelbaseret netværks-interface	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Trådløst netværksinterface	IEEE 802.11b/g/n
Display	Baggrundsbelyst display med 2 linjer og 16 karakterer
FPOT (første side ud på)	Mindre end 15 sekunder, farve og s/h, fra klar-tilstand
Opvarmningstid	Mindre end 29 sekunder fra dvale-tilstand
Printersprog	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ sprog-emulering), PDF 1.7, XPS
Integrerede fonte (PCL)	66 skalerbare fonte, 12 bitmap-fonte, 16 strekkoder
Integrerede fonte (Postscript)	66 skalerbare fonte
Strekkoder med ekstra informationer (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Printerdriver

Windows®	Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)
Macintosh⁵	Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 miljø)
PostScript Universal Printerdriver	Driver til Windows®, der gør det muligt at printe til et hvilket som helst netværk eller til en lokalt tilsluttet Brother-laserprinter, der understøtter PostScript
PCL-driver	Generisk PCL XL-driver

USB-vært

Direkte print	Print direkte fra USB-flashdrev. Understøttede filformater: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (oprettet af egen printerdriver), TIFF (scannet af Brother model), XPS version 1.0
----------------------	--

Printerfunktioner

N i 1-print³	Reducér op til 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til kun en A4-side (Mac, op til 2, 4, 6, 9 eller 16)
Plakatprint⁴	Forstørret 1 A4-side til plakat ved brug af 4, 9, 16 eller 25 A4-sider
Vandmærkeprint⁴	Giv dine dokumenter vandmærke med forud defineret tekst eller brugerdefinerede meddelelser
ID-print⁴	Tilføj identifikation til dine printede dokumenter (dato og klokkeslæt, kort brugertilpasset meddelelse eller PC-brugernavn)
Manuelt dobbelt-sidede print⁴	Manuelt dobbelt-sidede print (anbefalet til medier, der ikke understøttes af automatisk dobbelt-sidede print)
Automatisk dobbelt-sidede print	Print på begge sider af papiret automatisk
Booklet-print⁴	Print dokumenter i A5-brochureformat med automatisk eller manuelt dobbelt-sidede print
Spring blanke sider over⁴	Ignorerer blanke sider i dine dokumenter ved ikke at printe dem
Printprofiler³	Gem dine foretrukne driverindstillinger som profiler, der nemt kan hentes

Standard papirhåndtering

Papirinput²	Nedre papirskuffe – 250 ark Fleksibel bakke – 50 ark
Papiroutput²	Forsiden nedad – 150 ark Forsiden opad (direkte papirgennemgang) – 1 ark

Valgfri papirhåndtering

Papirinput²	250 ark (LT-330CL) Maks. 3 ekstra papirskuffer
-------------------------------	---

Mediespecifikationer

Medietyper og -vægt	Standardskuffe – alm. papir, genbrugspapir, farvet papir og brevpapir (60-105 g/m ²) Fleksibel bakke – alm. papir, genbrugspapir, bond-papir, farvet papir, brevpapir og blankt ⁷ papir (60-163g/m ²) Dobbelt-sidede print – alm. papir, genbrugspapir, farvet papir, brevpapir og blankt ⁷ papir (60-105 g/m ²)
Print af kuverter og labels	Ja, fra fleksibel bakke: understøtter 10 konvolutter op til en tykkelse på i alt 10 mm
Mediestørrelser	Standardpapirskuffe – A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Fleksibel bakke – Bredde: 76,2-215,9 mm x Længde: 127-355,6 mm Dobbelt-sidede print – A4

Mobilt/webbaseret print

iPrint&Scan (Android)	Print direkte fra en smartphone eller tablet med Android-styresystem
iPrint&Scan (iPad/iPhone)	Print direkte fra iPad/iPhone
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Print direkte fra smartphone med Windows® Phone-styresystem
Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)	Print direkte fra Windows® 8, 10 eller Windows RT Tablet
Google Cloud Print 2.0	Print de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med Google Cloud Print-funktion
Apple AirPrint	Print de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med Apple AirPrint-funktion
Brother Print Service Plugin	Print fra Android-enheder uden en dedikeret app

¹ Ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC19798

² Udregnet med 80 g/m² papir

³ Kun Windows® & Mac

⁴ Kun Windows®

⁵ Valgfri download

⁶ Den maksimale månedlige printvolumen kan anvendes til at sammenligne den beregnede levetid for tilsvarende Brother-produkter.

For at opnå maksimal levetid for din printer er det en god idé at vælge en printer med en driftscyklus, der overstiger printbehovet.

⁷ Den fleksible bakke kan kun tage et enkelt ark

Netværk og sikkerhed

Kablet netværk	Indbygget Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Trådløst netværk	IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand/ Adhoc-tilstand)
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4 og IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-server, TELNET-server, HTTP/HTTPPS-server, TFTP-klient og server, SMTP-klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS-klient, SNTIP-klient
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-server, TELNET-server, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, SMTP-klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS-klient, SNTIP-klient
Kablet netværkssikkerhed	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Trådløs netværkssikkerhed	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Wi-Fi Direct™	Print trådløst uden at skulle gå igennem et trådløst access-point (understøtter både automatiske og manuelle metoder)
Understøttelse af trådløs opsætning	Wi-fi-beskyttet opsætning (WPS)
Trådløse applikationer	Vertikal parring
Print log til netværk⁴	Registrerer printaktiviteter fra hver enkelt bruger, herunder netværksbrugernavn, navn på printet dokument og antal sider, til en fil i et netværk
E-mailnotifikationer	Få automatisk enheden til at sende en e-mail til en angivet e-mailadresse, når den kræver opmærksomhed
E-mailrapporter	Modtag regelmæssige brugsrapporter via e-mail
IP-filter	Begræns, hvilke netværksbrugere der har adgang til enheden via netværket (kun IPv4)
Secure Function Lock 3.0	Begræns adgang til brug af enkelt person eller grupper af brugere over et netværk. Kan bruges med pc-brugernavn og login for op til 200 brugere
Setting Lock	Begræns adgang til kontrolpanel
Secure Print³	Beskyt dine printjob med en 4-cifret pinkode, der skal indtastes for at frigive dem til print

Værktøjer til flådehåndtering

Uovervåget installationsværktøj⁴	Funktion til central brug og tilpasning af drivere og software
MSI-installationsværktøj⁴	Modulbaserede installationsværktøjer, der kan distribueres via Active Directory®
Embedded Web Server	Onlinebaseret, indbygget software til printstyring
BRAdmin Professional 3,⁴ og ⁵	Software til LAN/WAN-håndtering
Driverimplementeringsguide⁴	Opretter nemt printdrivere, der sikrer smidig udrulning på dit netværk

PrintSmart-løsning (tilkøb)

PrintSmart CostControl	Overvåg og kontrollér printomkostninger for alle Brother- og tredjepartsenheder
-------------------------------	---

Forbrugsstoffer og tilbehør

Starttoner	Sort toner – 3.000 sider ¹ Cyan, magenta og gul toner – 1.800 sider ¹
Standardtonere	Sort toner (TN-421BK) 3.000 sider ¹ Cyan toner (TN-421C) 1.800 sider ¹ Magenta toner (TN-421M) 1.800 sider ¹ Gul toner (TN-421Y) 1.800 sider ¹
Store tonere	Sort toner (TN-423BK) 6.500 sider ¹ Cyan toner (TN-423C) 4.000 sider ¹ Magenta toner (TN-423M) 4.000 sider ¹ Gul toner (TN-423Y) 4.000 sider ¹
Andre forbrugsstoffer	Tromle (DR-421CL) Cirka 50.000 sider ved 3 sider pr. job, cirka 30.000 sider ved 1 side pr. job, Bælteenhed (BU-330CL) Cirka 130.000 sider ved 3 sider pr. job, cirka 50.000 sider ved 1 side pr. job Wastetonerbeholder (WT-320CL) Op til 50.000 sider
I kassen	Tonere, tromle, bælteenhed, wastetonerbeholder, ledning, driversoftware til Windows®, hurtig installationsvejledning (kabel til PC medfølger IKKE)

LT-330CL	Tilbehør: Ekstra papirskuffe til 250 ark
-----------------	--

Omgivende miljø

Strømforbrug	Print – 580 W, klar – 70 W, dvale – 10,0 W, dyb dvale – 1,2 W, slukket – 0,02 W
TEC-værdi	1,8 kWh/uge
Lydtryk	Print – 49 dbA, lydsvag tilstand – 44 dbA, klar – lydløs
Lydeffekt	Print – 6,56 BA, lydsvag tilstand – 6,0 BA, klar – lydløs
Energisparetilstand	Gør det muligt for printeren at bruge mindre energi, når den ikke er i brug
Tonersparetilstand	Reducerer tonerforbruget og hjælper med at reducere printerens TCO (total cost of ownership).
Energy Star	Ja
Blue Angel	Ja
Svanemærket	Ja

Vægt og dimensioner

Med emballage (b x d x h)	617 x 533 x 521 mm 25,4 kg
Uden emballage (b x d x h)	410 x 486 x 313 mm 21,8 kg

Driftscyklus

Anbefalet pr. måned	Op til 3.000 sider månedlig printvolumen
Maksimalt pr. måned⁶	Op til 40.000 sider månedlig printvolumen



brother
at your side



Vi samarbejder med dig om et bedre miljø

Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi arbejder for at tage ansvar, agere respektfuldt og forsøge at gøre en forskel for at hjælpe med at skabe et samfund, der kan opnå en bæredygtig udvikling.

Vi kalder denne miljøtilgang for Brother Earth.

www.brotherearth.com